



DAUNĂTORI ȚINTĂ



INSECTE ZBURĂTOARE

CARACTERISTICI TEHNICE

MODEL	DIMENSIUNI (mm)	LĂMPI UV	ACOPERIRE	MATERIAL
PLUS ZAP 30 AL	L 514 x l 262 x h130 mm	2 x 15 watt T8BL-15W	80 m ²	Aluminiu si plastic

DESCRIERE

Dispozitivul electric **FLY ZAP** este conceput pentru a captura rapid insectele zburătoare; folosește atracția luminii UV emise pe o anumită lungime de undă de tuburile actinice puternice. Poziționare tuburilor UV este unică astfel că, atunci când este pornit, insectele pot vedea ambele tuburi cu lumină UV. Din acest motiv această lampă are o rată de capturare foarte ridicată. FLY ZAP are o tăviță de colectare adâncă, prevăzută cu sistem sigur de blocare/deblocare, ceea ce previne împrăștierea insectelor capturate în apropierea lămpii iar în momentul în care aceasta este scoasă, dispozitivul se oprește pentru o curățare ușoară și sigură. Muștele și alte insecte sensibile la lumină vor fi atrase de lumina ultravioletă, ceea ce înseamnă ca dispozitivul nu folosește nici o substanță chimică, nu poluează și nu afectază oamenii sau animalele.

MOD DE UTILIZARE

FLY ZAP are o construcție metalică puternică și durabilă.

Se poate poziționa în trei feluri : pe perete, suspendată de tavan și liber în picioare pe o suprafață orizontală.

Pentru obținerea rezultatelor optime, se vor respecta următoarele condiții:

- instalați dispozitivul la o înălțime de aproximativ 2 m față de sol, ferit de lumina directă a soarelui;
- instalați în apropierea unei surse de alimentare electric 220 V curent alternativ;
- asigurați-vă că dispozitivul este situat între locul de intrare a insectelor și spațiul pe care doriți să îl protejați;
- evitați pe cât posibil prezența obstacolelor între dispozitiv și zona de protejat, verificând practic vizibilitatea luminii sale din toate punctele zonei de protejat;
- asigurați funcționarea continuă (24 ore din 24).

MONTARE

Dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă electrică. Lumina sa va atrage insectele care vor fi omorâte pe loc la contactul cu grila electrificată alimentată la o tensiune de aproximativ 3700 V și un curent de 9 mA. Insectele moarte vor cădea în tăvița dispozitivului.

ÎNTREȚINERE

Practic nu necesită nici o intervenție, totuși asigurați-vă că legătura electrică este corespunzătoare și că tuburile funcționează. Suprafețele metalice se șterg periodic cu o cârpă ușor umezită pentru a îndepărta eventualele impurități depuse și pentru a păstra aspectul plăcut al dispozitivului. Intervalele se stabilesc în funcție de gradul de murdărie al zonei în care funcționează dispozitivul. Tuburile actinice se înlocuiesc după 12 luni de funcționare.

Avantaj pentru întreținere : Dimensiunea și construcția aparatului permit înlocuirea tuburilor și starterelor fără demontarea grilelor de protecție; Se demontează doar tavita colectoare și prin partea inferioară se creează astfel acces la tuburi și startere – bineînțeles că această operațiune se va efectua de personal calificat cu respectarea regulilor de securitate a muncii.

ATENȚIE! Timpii pentru înlocuire se pot modifica în funcție de condițiile de funcționare – cu cât expunerea la praf și impurități este mai mare cu atât timpul de înlocuire este mai mic.

GARANȚIA

12 luni de la cumpărare, cu excluderea materialelor de consum (lampă UV , starter)

AMBALARE

COD	PRODUS	PACHET
ZT122-1106004062	PLUS ZAP 30 AL	1 BC